GH 3500 Générateur Haute Fréquence

Le numéro d'article: 0610079

GH 3500

Performances élevées et tension de protection

>> Le GH 3500 est le spécialiste de l'alimentation d'appareils à tension de protection de 42 V/200 Hz. Il vous permet de travailler dans tous les endroits dé-pourvus d'électricité et cela, en toute sécurité, car il est extrêmement sûr, grâce à la tension de sortie de 42 V inoffensive pour l'homme. <<

Image non disponible.

Détails sur la technique et ses avantages

- Puissance constante: la conception de grande qualité assure durablement un bon niveau de puissance.
- Sécurité: le travail ne présente aucun risque, même en environnement humide.
- Travail plus aisé: le générateur et le convertisseur de tension/ fréquence sont réunis au sein d'un seul appareil.
- Fonctionnement simple: tous les appareils ayant les mêmes caractéristiques (42 V/200 Hz) peuvent être alimentés directement par le générateur.

Description	Système métrique		Mesures anglais	
Longueur x largeur x hauteur	540 x 440 x 521	mm	21,3 x 17,3 x 20,5	in
Dimensions à l'expédition	580 x 480 x 590	mm	22,8 x 18,9 x 23,2	in
Poids net	39,0	kg	86,0	lb
Poids à l'expédition (avec emballage)	45,0	kg	99,2	lb
Sortie principale	4,2	kW/kVA	4,2	kW/kVA
Débit continu	3,0	kVA	3,0	kVA
Intensité nominale	41,2	A	41,2	A
Tension courant alternatif	42 3~	V	42 3~	V
Fréquence	200	Hz	200	Hz
Facteur de puissnace (1 phs / 3 phs)	0,8		0,8	
Type de moteur	Wacker Neuson			
Type	WM 210			
Cylindrée	211	cm^3	12,9	in^3
Max. Puissance Évaluée @ évalué vitesse*				
Spécifications d'estimation de Puissance				
Consommation de carburant	2,5	l/h	2,64	US qt/h
Capacité du réservoir	3,6	l	1,0	US gal
Prises C.A.	2 x 42 V/32 A 1 x 42 V/63 A 3~		2 x 42 V/32 A 1 x 42 V/63 A 3~	

Zone de livraison - GH 3500

y compris notice d'emploi et liste de pièces de rechange

Vous trouverez des informations complètes sur les accessoires dans la site du web ou dans la liste des prix actuelle.

Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées en raison du développement continu des produits. Vous trouverez des informations spécifiques sur la puissance du moteur dans le manuel ou sur le site web. La puissance réelle peut varier selon les conditions spécifiques d'utilisation.

créé le vendredi 25 novembre 2011